

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА DIGMA Построенные на процессорах spreadtrum

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПРОШИВКИ)



Версия: 1.01 Публикация документа:

2 февраля 2017 г.

Внимание!



Пожалуйста, прочитайте внимательно эти правила, прежде чем обновлять программное обеспечение устройства.

1. Процедура обновления не является обязательной. Никто не заставляет и не принуждает Вас обновлять встроенное программное обеспечение. Если программное обеспечение содержит критические ошибки, вы можете обратиться в ближайший авторизированный сервисный центр.

2. <u>Прошивка официальным программным обеспечением HC лишает</u> <u>Вас гарантии.</u> Это означает, что если Вы обновите программное обеспечение, на то, которое предоставлено компанией разработчиком, гарантийные обязательства остаются в полном обьеме.

3. В случае если во время обновления программного обеспечения произойдет какой либо сбой, который приведет к выходу устройства из строя или частичной неработоспособности, Вы принимаете всю ответственность в полном обьеме за совершенные действия на себя. Гарантийные обязательства на этот случай не распространяются.

4. Вы должны понимать, что в любом программном обеспечении могут содержаться ошибки. Компания делает все для того, что бы устранить их в будущих версиях.

5. После обновления программного обеспечения, все данные и настройки (в том числе и на съемных носителях) могут удалены. Пожалуйста, сохраните всю важную информацию заранее.

Если Вы не согласны с данными правилами, пожалуйста, удалите данное программное обеспечение с носителей информации и не запускайте процедуру прошивки.

Скачайте архив утилиты для обновления прошивки и распакуйте на жесткий диск

В папке drivers, выберите папку соответствующую типу вашей операционной системы (x86/x64) и запустите установщик драйвера: DPInst.exe

Если система, выдаст предупреждение о подлинности выберите «Установить».

📰 Безопасность Windows	×
Установить программное обеспечение для данного устройства?	
Имя: Spreadtrum Порты (СОМ и LPT) Уздатель: Spreadtrum Communications(Shanghai) Co.L	
 Всегда доверять программному обеспечению "Spreadtrum Communications(Shanghai) Co.L". 	<u>У</u> становить <u>Не устанавливать</u>
Следует устанавливать программное обеспечение только тех издателей, которым можно доверять. обеспечение для устройств можно безопасно установить?	. <u>Как узнать, какое программное</u>

Device Driver Installation Wizard						
	Completing the De Installation Wizard	vice Driver 1				
	The drivers were successfully in:	stalled on this computer.				
	You can now connect your devi came with instructions, please re	ce to this computer. If your device ad them first.				
	Driver Name	Status				
	Spreadtrum (SciCmpst) P	Ready to use				
	Spreadtrum (SciModem)	Ready to use				
	Spreadtrum (SciU2S) Po	Ready to use				
	< <u>Н</u> азад	Готово Отмена				

Завершите установку нажав кнопку «Готово»

Скачайте прошивку для вашего устройства в формате .pac и распакуйте архив в какое либо место на жестком диске



Запустите утилиту Upgrade Download в папке tool\tool

🗣 Открытие						 Х
← → ∽ ↑ 📙 > Этот	г компьютер > DATA (L:) > WORK > A400	> firmware		√ Ū	Поиск: firmware	Q
Упорядочить 🗸 Создат	ть папку					?
🕂 Загрузки 🛛 🖈 ^	Имя	Дата изменения	Тип	Размер		
🔮 Документы 🖈	lt4001pg_20160612.pac	12.06.2016 15:54	Файл "РАС"	1 201 222	КБ	
📰 Изображени 🖈						
👝 DATA (L:)						
FINAL						
screen_shot						
win8						
🐔 OneDrive						
💻 Этот компьютер						
🚪 Видео						
🟥 Документы						
🖊 Загрузки						
📰 Изображения						
👌 Музыка						
🔜 Рабочий стол						
🏪 Локальный дис						
DATA (L;) 🗸						
						 _
<u>—</u> <u>И</u> мя фа	айла: It4001pg_20160612.pac			~	Packet Files (*.pac)	\sim

Дождитесь, пока утилита прочитает файл. Нажмите на кнопку «Play».

😽 Up	gradeDownload - R2.9.9	0015				- 0	×
6) 😔 🕞		SC 77	xx : GST_A10C_M10_K408CA_MF_V05_20160)612		
Port	Step -	Status		Progress	Time(s)	M	СР Туј
	J	Jialus					
				此工具保留相	交准	数据	- !
<							>
Ready						NUM	

Выключите устройство, если аккумулятор съемный, для верности отключите и подключите аккумулятор.

Удерживайте кнопку Vol+ и подключите устройство к USB порту компьютера не отпуская кнопку.

Если вы отпустите кнопку слишком рано, вы увидите надпись

😽 Upg	radeDownload - R2.9.9	015		-	- 🗆 X
٢) 😔 🔊	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7xx : GST_A10C_M10_K408CA_MF_V05_20160	0612	
Port	Step	Status	Progress	Time(s)	МСР Туј
4	FDL	Unplugged	Failed: User cancel		
			此工具保留相	定/佳多	双括!
Ready				[

Когда пройдет полоска и появиться надпись Waiting отпустите кнопку

😽 Upg	radeDownload - R2.9.90	015		_		<
٢) 😔 🕞	• • • • • • • • • •	7xx : GST_A10C_M10_K408CA_MF_V05_20160	612		
Port	Step	Status	Progress	Time(s)	мср	Туј
4	FDL	Unplugged	Failed: User cancel			
3	_REPARTITION_	Reading Flash		15	-	-
					1 1	
			此工具保留相	辽准委	汉据	!
<						>
Ready					NUM	1

Начне	ется проце,	дура прошивк	и		
¥ Upgra	deDownload - R2.9.90)15		-	- 🗆 X
\bigcirc	%		SC77xx : GST_A10C_M10_K408CA_MF_V05_20160	0612	
Port	Step	Status	Progress	Time(s)	МСР Ту
4	FDL	Unplugged	Failed: User cancel		
3	System	Downloading		52	_
< Ready			此工具保留植	交准数	牧据! NUM ♪
😽 Upgra	adeDownload - R2.9.90	015		-	- 🗆 X
\odot			SC77xx : GST_A10C_M10_K408CA_MF_V05_20160	0612	
Port	Step	Status	Progress	Time(s)	МСР Ту
4	FDL	Unplugged	Failed: User cancel		
3	UBOOTLoader	Finish	Passed	150s	_
6			此工具保留相	交准委	牧据!
Ready				Γ	NUM

В случае успешной прошивки вы увидите надпись Passed.